



HÄLYTYSJÄRJESTELMÄ SA2650KIT



Laite toimii SIM-kortilla ja älypuhelimella (iOS tai Android).



Tuotetiedot:

- Aloituspakettiin kuuluvat:
- GSM Smart Alarm keskusyksikkö x 1
- DC-S1 Ovi- ja ikkunakytkin x 1
- IR-S1L PIR-liiketunnistin x 1
- KP-S3 Taustavalaistu näppäimistö x 1
- Täysin langaton
- Laite toimii SIM-kortilla (ei mukana pakkauksessa)
- Hälytykset ja raportointi robottipuheluna tai tekstiviestillä matkapuhelimeen
- Mahdollisuus liittää 30 lisälaitetta
- Akkuvarmennus
- Kotiautomaatiotoiminnot
- Etäohjelmointi- ja ohjaus matkapuhelinsovelluksella tai tekstiviesteillä

- Mahdollisuus nauhoittaa omat hälytysviestit
- Valmiiksi kytketyt lisälaitteet
- Peukalointitunnistus keskusyksikössä
- Peukalointitunnistus lisälaitteissa
- GSM-signaalin häiriöintitunnitus
- Tyylikäs langaton taustavalaistu näppäimistö helpottaa keskusyksikön asentamista ja piilottamista
- Vain sisäkäyttöön
- Selkeät suomenkieliset käyttöohjeet
- Ilmainen Connect2Home -sovellus iOS- ja Android-laitteille*

Tekniset tiedot:

- Virtalähde: DC9V 1A -muuntaja
- Akkuvarmennus: 4.8V 600mAh Ni-MH
- Akkuvarmennuksen kesto aika: 15 tuntia
- Sireenin äänenvoimakkuus: 96dB/1m.
- Lisälaitteiden taajuus: 868 MHz
- Lisälaitteiden ja keskusyksikön välinen kantomatka max. 200 m. (avoin maasto)
- Käyttölämpötila: -10°C - +45°C
- Suhteellinen kosteus: max. 85% Mitat:
- L169mm x K135mm x S26.5mm

*Ilmainen Connect2Home -sovellus on ladattavissa iOS- ja Android-laitteille. Vaikka ohjelma on ilmainen, voi sen käytöstä aiheutua kustannuksia (viestit ja puhelut).

Maahantuonti: Greenmoore Oy, Tulliportinkatu 2, 70100 Kuopio. 017 363 8035, info@greenmoore.fi, www.greenmoore.fi